


SX-GATE

Software Update Release Note

Version: 7.1-1-1



Inhaltsverzeichnis

Teil I	Wichtige Informationen.....	4
1	Technische Unterstützung	4
2	Vorbereitung	4
3	Installation	4
Teil II	Änderungen in dieser Software-Version.....	7
1	Sicherheitskritisch	8
	Aktualisierung POP3-/IMAP4-Server	8
2	Neu	8
	Neue Kategorien beim kommerziellen URL-Filter	8
Teil III	Änderungen in vorherigen Versionen.....	9
1	Version 7.1-1-0	9
	Neu	9
	Optionale Erweiterungen durch installierbare "Apps"	9
	Web-Client für RDP, VNC und SSH.....	9
	Bisheriger Webmailer wird durch neue Groupware ersetzt.....	9
	S/MIME-E-Mail-Verschlüsselungs-Gateway.....	10
	Makro-Erkennung im Dateianhangs-Filter für E-Mails.....	10
	E-Mail-Synchronisation im Cluster.....	10
	Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf die Administrations-Oberfläche.....	10
	Erweiterte Funktionalität der DNS IP-Objekte	10
	Hintergrundbild und dunkles Farbschema.....	11
	Startseiten Docklet "Updates".....	11
	Menüpunkt "CA-Zertifikate".....	11
	Änderung	12
	Geänderter Port 44344 für die Administrations-Oberfläche.....	12
	Speicherformat der Postfächer und E-Mailbackup	12
	Überarbeitetes Lizenz-Menü.....	12
	Nicht mehr unterstützte Funktionen	13
	Bugfix	14
	Fehlerhaftes Routing bei IPsec-Tunneln mit SNAT.....	14
	Funktionen aus Version 7.0 die in Version 7.1 für alle Systeme verfügbar sind	15
	Neu	15
	Bridging	15
	Bündelung von Netzwerkkarten.....	15
	URL-Filter Meldung beim Aufbrechen von SSL-Verbindungen.....	15
	Benutzerspezifische Meldung nach Anmeldung an Administrations-Oberfläche.....	15
	Lesezugriff auf Administrationsoberfläche.....	15
	URL-Filter Benutzergruppen aus Active-Directory.....	15
	Zertifikate von Let's Encrypt.....	15
	Avira Makro-Erkennung im Web-Proxy.....	16
	Monitoring für SSH-TCP-Forwarding.....	16
	Protokollierung auf Syslog-Server.....	16

1 Wichtige Informationen

Die in dieser Release Note enthaltenen Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch läßt es sich nicht ausschließen, dass eine Information im Einzelfall unzutreffend ist. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen übernehmen und jede Haftung ausschließen. Sollten Sie feststellen, dass eine Information unzutreffend ist, bitten wir um Ihre Rückmeldung.

Richten Sie Ihre Rückmeldung bitte an die folgende E-Mail Adresse: support@xnetsolutions.de

1.1 Technische Unterstützung

Um technische Unterstützung bei der Durchführung des Software-Updates zu erhalten, können Sie unseren technischen Support via Telefon oder E-Mail erreichen. Wenn Sie den technischen Support kontaktieren, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- momentan installierte SX-GATE Software-Version
- Geräte-ID
- SX-GATE Support-IP-Adresse

Diese Informationen können Sie über die Startseite auslesen.

So erreichen Sie den technischen Support:

Rufnummer:	+49 (0) 7032-95596-21
E-Mail:	support@xnetsolutions.de

1.2 Vorbereitung

Das Update der Systemsoftware erfolgt mit einer Update-Datei, um alle notwendigen Komponenten und Subsysteme intelligent zu aktualisieren. Die aktuelle Update-Datei enthält dabei alle vorherigen Updates seit dem letzten Update auf eine Hauptversion. Die Updates sind immer in der Reihenfolge der Versionsnummerierung zu installieren.



Hinweis:

Die Folge eines unterbrochenen Update-Vorgangs könnte sein, dass Ihr SX-GATE nicht mehr bootet. Schalten Sie das SX-GATE deshalb nicht aus oder führen einen manuellen Neustart durch, während das Update durchgeführt wird. Sollte ein Neustart notwendig sein, wird dies durch das Update automatisch durchgeführt.

1.3 Installation

Bitte beachten Sie, dass Ihr SX-GATE die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen muss, bevor Sie dieses Software-Update installieren.

- **Arbeitsspeicher mindestens 2048 MB (2 GB) - optimal mindestens 4096 MB (4 GB)**

Sie können die aktuelle Speicherbestückung in der Konfigurationsoberfläche **auf der Startseite** einsehen. Für alle Fragen bzgl. des Software-Updates wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Software-Update durchzuführen:

**Hinweis:**

Erstellen Sie bitte vor dem durchführen des Software-Updates ein System-Backup, ein Benutzer-Backup und ein E-Mail-Backup.

Für das Durchführen eines Software-Updates haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- **Automatisches Software-Update über die SX-GATE Konfigurationsoberfläche**

Führen Sie über das Menü »**System** → **Update**« ein interaktives Software-Update durch. Wählen Sie dazu die Option »**interaktiv (empfohlen)**« und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wählen Sie im folgenden die Schaltfläche »**Weiter**«, um das Update automatisch zu installieren. Über das Fortschreiten des Software-Updates und einen bei Bedarf erforderlichen Reboot des SX-GATE werden Sie im interaktiven Update-Log informiert.




Abbildung 1 - Menü »System → Update«

- **Manuelles Software-Update**

Bevor Sie das Software-Update durchführen können ist es erforderlich, dass Sie das benötigte Software-Update Version 7.1-1-1 von der SX-GATE Update-Webseite herunterladen.

Die Update-Webseite erreichen Sie unter <http://www.xnetsolutions.de> → Menü »**Support** -> **Software Updates**«.

Führen Sie über das Menü »**System** → **Update**« ein manuelles Software-Update durch. Wählen Sie dazu die Option »durch Hochladen einer lokal gespeicherten Update-Datei« und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

The screenshot displays the XnetSolutions web interface. At the top, there are navigation buttons for 'Netzwerk', 'Firewall', 'VPN', 'Proxies', and 'E-Mail'. On the left, a sidebar menu is visible with the 'System' section highlighted. The 'System' menu includes options like 'Grundeinstellungen', 'Dienste', 'Benutzerverwaltung', 'Einstellungen', 'Benutzer', 'Gruppen', 'Zertifikate', 'Backup', 'Update', 'Abschalten/Neustart', and 'Lizenzen'. The 'Update' option is selected, leading to the 'SX-GATE Update' configuration page. This page shows the current installed version as '6.0-1-1' and the update server as 'http://update.sx-gate.de'. Under the heading 'Wie soll das Update durchgeführt werden?', three radio button options are listed: 'interaktiv (empfohlen)', 'zu einer bestimmten Uhrzeit', and 'durch Hochladen einer lokal gespeicherten Update-Datei'. The third option is selected and highlighted with a red box. Below this, there is a 'Herunterladen' button and a checkbox for 'Letztes Update-Log anzeigen'. At the bottom right of the configuration area, there are 'Weiter' and 'Abbrechen' buttons.

Abbildung 2 - Menü »System → Update«

**Wichtig:**

Der Update-Vorgang kann, je nach Größe des Updates und Leistungsfähigkeit des SX-GATE, einige Zeit in Anspruch nehmen.

2 Änderungen in dieser Software-Version

Neustart erforderlich

Nach dem Update führt das System automatisch einen oder mehrere Neustarts durch. Bitte führen Sie keinen manuellen Reboot durch! Das System kann dadurch funktionsunfähig werden.

Kostenpflichtiges Update

Sie können das Update kostenfrei herunterladen, wenn ein Software-Pflegevertrag besteht oder das Gerät erst vor kurzem gekauft wurde. Der Download ist für die entsprechenden Geräte bereits freigeschaltet. Systeme, auf die diese Voraussetzungen nicht zutreffen, werden nach dem käuflichen Erwerb des Updates freigeschaltet.

Die Zugangsdaten zum Download des Updates werden beim Interaktiven Update vom System selbständig übermittelt. Sollten Sie das Update von Hand herunterladen, so geben Sie bitte als Benutzername die Support-IP (z.B. 172.18.253.15) und als Kennwort die Geräte-ID (z.B. 473I-QN34-O@:5) des Systems ein.

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie bitte unbedingt die Informationen zum geänderten Port der Administrations-Oberfläche sowie zum Speicherformat der Postfächer auf dem System.

2.1 Sicherheitskritisch

2.1.1 Aktualisierung POP3-/IMAP4-Server

Das Update behebt ein kritisches Sicherheitsproblem. Einem Angreifer war es damit ohne Authentifizierung möglich, geschützte Informationen auszulesen oder sogar eigenen Programmcode auszuführen.

2.2 Neu

2.2.1 Neue Kategorien beim kommerziellen URL-Filter

Beim kommerziellen URL-Filter wurden neue Kategorien hinzugefügt: Waffen, DNS-over-HTTPS, Filme und Serien mit fragwürdigem Rechtsstatus, Bildung, Restaurants und Kochrezepte, Gesundheit, Gesundheitswesen, Krankenversicherung, Haus oder Wohnung kaufen oder mieten und Börsen und Handelssysteme.

3 Änderungen in vorherigen Versionen

3.1 Version 7.1-1-0

3.1.1 Neu

3.1.1.1 Optionale Erweiterungen durch installierbare "Apps"

Im neuen Menüpunkt "System > Apps" können optionale Erweiterungen in Form von "Apps" installiert werden. Beachten Sie bitte, dass installierte "Apps" unabhängig von System-Updates aktualisiert werden müssen. Prüfen Sie daher bitte das "Apps"-Menü regelmäßig in Bezug auf verfügbare Updates, sobald Sie "Apps" installiert haben.

3.1.1.2 Web-Client für RDP, VNC und SSH

Diese neue Komponente wird als "App" über das Menü "System > Apps" installiert. Sie ermöglicht den Zugriff auf Remote-Desktops (RDP), VNC-Server sowie Secure-Shell-Server mit Hilfe eines Web-Browsers (HTML5). Ein spezieller Client ist nicht erforderlich. Der Zugriff erfolgt ausschließlich über Reverse-Proxy und lässt sich daher auf Wunsch mit Client-Zertifikaten zusätzlich absichern. Auf Wunsch kann die Anmeldung über Zwei-Faktor-Authentifizierung mit zeitbasierten Einmal-Passwörtern (TOTP) erfolgen. Entsprechende TOTP Smartphone-Apps sind kostenfrei verfügbar (z. B. Google Authenticator). Alternativ bieten wir TOTP Hardware-Token an.

Hinweis:

Für diese optionale Erweiterung muss eine Lizenz erworben werden.

3.1.1.3 Bisheriger Webmailer wird durch neue Groupware ersetzt

Der in die Jahre gekommene Webmailer wird mit dem Update durch eine deutlich umfangreichere Groupware ersetzt, die ebenfalls als "App" installiert wird. Die auf der Groupware greift auf E-Mails ausschließlich via IMAP zu. Ein Zugriff auf E-Mails ist somit jederzeit auch ohne Groupware möglich. Adressen, Termine, Aufgaben, Mail-Filter und Einstellungen speichert die Groupware in einer Datenbank. Sowohl die Groupware als auch die Datenbank werden als "App" installiert.

Anders als der bisherige Webmailer ist die Groupware nicht vorinstalliert. Sie können sie jederzeit kostenlos über das Menü "System > Apps" nachinstallieren bzw. aktualisieren. Installieren Sie zuerst die App "Datenbank", danach die App "Groupware".

Gegenüber dem alten Webmailer bietet die Groupware folgende Vorteile:

- moderne, auf Smartphones ausgerichtete Web-Oberfläche
- Freigeben und Abonnieren von Kalendern und Adressbüchern mit individueller Rechtevergabe
- Planung und Austausch von Terminen via E-Mail über iCalendar
- Frei/Belegt-Anzeige
- Aufgabenlisten (TODOs)
- Markierung von E-Mails, Terminen und Aufgaben
- Delegation von Konten ("Senden als")

Für die native Anbindung von Smartphone-Apps, Outlook und anderen E-Mailclients bieten wir eine Erweiterung mit den Protokollen "Exchange-ActiveSync", "CalDAV" und "CardDAV" an.

Hinweis:

Für diese optionale Erweiterung muss eine Lizenz erworben werden. Der Zugriff auf die Groupware via Webbrowser bleibt kostenfrei.

3.1.1.4 S/MIME-E-Mail-Verschlüsselungs-Gateway

Mit dieser neuen Komponente können Sie S/MIME-Signaturen und S/MIME-Verschlüsselung für die externe Kommunikation einsetzen, ohne S/MIME auf den lokalen E-Mail-Clients einrichten und pflegen zu müssen.

Hinweis:

Für diese optionale Erweiterung muss eine Lizenz erworben werden.

Eingehende E-Mails lassen sich mit dieser Lösung automatisch entschlüsseln und zwar vor sicherheitsrelevanten Prüfungen wie Virenskan oder Dateianhangs-Filter. Ferner werden die Signaturen eingehender E-Mails geprüft. Die in den Signaturen enthaltenen Zertifikate können auf Wunsch automatisch für den verschlüsselten Versand freigegeben werden. Alle zukünftigen E-Mails an diese Kommunikationspartner werden dann ohne weiteres Zutun automatisch verschlüsselt. Eine manuelle Freigabe sowie der manuelle Import von Zertifikaten für die automatische Verschlüsselung ausgehender E-Mails ist ebenfalls möglich. Jede ausgehende E-Mail kann zudem automatisch signiert werden.

Wichtig:

Für das Signieren ausgehender E-Mails und das Entschlüsseln eingehender E-Mails wird je E-Mail-Adresse ein S/MIME-Zertifikat benötigt, das in der Benutzerverwaltung hinterlegt werden muss. Je Zertifikat ist dabei ein eigener Benutzer erforderlich.

3.1.1.5 Makro-Erkennung im Dateianhangs-Filter für E-Mails

Der Dateianhangs-Filter kann jetzt gezielt Dateianhänge unter Quarantäne stellen, wenn diese ein Office-Dokument mit Makro enthalten. Es lässt sich dabei zwischen Autoexec-Makros und beliebigen Makros unterscheiden. Sofern der Dateianhangs-Filter aktiviert ist, wird diese neue Funktion mit dem Update automatisch aktiviert.

Nach wie vor ist es sinnvoll, Office-Dokumente anhand des Dateinamens unter Quarantäne zu stellen, wenn schon anhand der Dateiendung erkennbar ist, dass ein Makro enthalten ist (docm, dotm, pptm, potm, xlsx, xlsm). Wer jedoch auch die "klassischen" Office-Dateiendungen filtert (doc, ppt, xls), kann diese ggf. jetzt freigeben und mit Hilfe der neuen Optionen nur dann unter Quarantäne stellen, wenn tatsächlich ein Makro enthalten ist.

3.1.1.6 E-Mail-Synchronisation im Cluster

Auf Cluster-Systemen mit lokalen E-Mail-Domains werden die Inhalte der Postfächer ab sofort zwischen den beiden Cluster-Knoten synchronisiert.

3.1.1.7 Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf die Administrations-Oberfläche

Um den Zugriff auf die Administrations-Oberfläche besser abzusichern, kann nun ein zusätzliches Einmal-Passwort abgefragt werden. Die Funktion lässt sich für direkte Zugriffe und Zugriffe über Reverse-Proxy unabhängig konfigurieren. Werden Einmal-Passwörter als verpflichtend konfiguriert, können sich Benutzer ohne Einmal-Kennwort nicht anmelden. Bei "optional" wird das Einmal-Passwort nur bei Konten mit aktiviertem Einmal-Kennwort verlangt.

3.1.1.8 Erweiterte Funktionalität der DNS IP-Objekte

Neben Hostnamen können nun auch Service-, Mail-Exchanger- und Name-Server-Einträge (SRV, MX, NS) im DNS als Basis für IP-Objekte dienen.

Die Aktualisierung von DNS-basierten IP-Objekten erfolgt zudem nicht mehr in festen Intervallen sondern basierend auf der individuellen Cache-Dauer (TTL) der Einträge.

Bei DNS-basierten Loadbalancern ändern sich die einem Servernamen zugeordneten IP-Adressen unter Umständen im Sekundentakt. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, werden jedoch immer wieder die selben Adressen genutzt. Eine neue Option erlaubt es, alte Adressen noch eine Weile vorzuhalten, was die Anzahl der Konfigurationsänderungen deutlich verringert.

3.1.1.9 Hintergrundbild und dunkles Farbschema

Das neue dunkle Farbschema ist jetzt der Standard. Es lässt sich über das Werkzeug-Menü in der rechten oberen Ecke deaktivieren.

3.1.1.10 Startseiten Docklet "Updates"

Das neue Docklet prüft die Verfügbarkeit von neuen System- oder App-Updates.

3.1.1.11 Menüpunkt "CA-Zertifikate"

Im neuen Menüpunkt "System > Zertifikatsverwaltung > CA-Zertifikate" lassen sich CA-Zertifikate hinterlegen, die als vertrauenswürdig gelten sollen. Hier können Sie auch die von uns gepflegten CA-Bündel einsehen. Die beiden bisherigen Menüpunkte der eigenen CA wurden in das neue Menü verschoben.

3.1.2 Änderung

3.1.2.1 Geänderter Port 44344 für die Administrations-Oberfläche

Der Browser-Zugriff auf die zuvor beschriebenen "Apps" erfolgt ausschließlich über Reverse-Proxy, der daher ab sofort eine zentralere Rolle spielt. Wir haben daher beschlossen, zukünftig den Reverse-Proxy auf Port 443 zu aktivieren. Zuvor war Port 443 durch die Administrations-Oberfläche belegt, die Sie nun auf Port 44344 erreichen.

Um Ihnen die Umstellung zu erleichtern, leitet der Reverse-Proxy Zugriffe für die Administrations-Oberfläche mittels Redirect auf die LAN-IP, Port 44344 um. Durch den Redirect greift der Browser anschließend direkt auf die Administrations-Oberfläche zu und nicht über den Reverse-Proxy. So soll die versehentliche Freigabe des Internet-Zugriffs auf die Administrations-Oberfläche vermieden werden, wenn der Internet-Zugriff auf Port 443 geöffnet wird.

Wichtig:

Falls Sie von außerhalb des LANs zugreifen, wird dieser Redirect nicht funktionieren. Nutzen Sie für den externen Zugriff auf die Administrations-Oberfläche den Reverse-Proxy oder stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf Port 44344 möglich ist.

3.1.2.2 Speicherformat der Postfächer und E-Mailbackup

Postfächer auf dem System werden zukünftig in einem anderen Format gespeichert. Beim Update und beim Einspielen eines Backups im alten Format werden die Daten entsprechend konvertiert.

Hinweis:

Wir empfehlen, vor dem Update den E-Mail-Server zu stoppen und ein aktuelles E-Mailbackup zu erstellen. Erstellen Sie nach dem Update erneut ein Backup, jetzt im neuen Format, bevor Sie den E-Mail-Server wieder starten.

Wichtig:

Abhängig von der Anzahl der E-Mails kann die Konvertierung der Postfächer mehrere Minuten - bei E-Mailbeständen im Bereich von zehntausenden von E-Mails auch Stunden - in Anspruch nehmen. Das Ausschalten oder ein Neustart des Systems in dieser Phase kann zum Verlust von Daten führen.

Wird ein Backup mit Daten im neuen Format eingespielt, werden zukünftig die E-Mails aus dem Backup mit dem aktuellen E-Mailbestand zusammengeführt, d.h. gelöschte E-Mails werden aus dem Backup wiederhergestellt, neue E-Mails und Änderungen bleiben erhalten. Falls Sie die Groupware nutzen, gilt selbiges für Adressen, Termine und Aufgaben. Die benutzerspezifischen Einstellungen der Groupware sowie die E-Mail-Filter werden aus dem Backup übernommen.

Wichtig:

Beim Einspielen eines E-Mailbackups im alten Format findet keine Zusammenführung statt. Die Daten aus dem Backup werden eingespielt, eventuelle neue E-Mails gehen verloren.

Bisher wurden die Daten aus dem Backup nur für die Konten restauriert, für die kein Posteingangs-Ordner existiert. Dieser Mechanismus existiert nicht mehr. Um gezielt die Daten bestimmter Konten wiederherzustellen, müssen Sie das E-Mailbackup mit einem ZIP-Entpacker öffnen. Das E-Mailbackup enthält je Konto eine eigene Backup-Datei. Extrahieren Sie die Backups der gewünschten Konten und spielen Sie diese nacheinander ein.

3.1.2.3 Überarbeitetes Lizenz-Menü

Ab sofort lassen sich hier alle Arten von Lizenzschlüsseln anzeigen und ändern (Basissystem, Virenschanner, URL-Filter, Apps).

3.1.2.4 Nicht mehr unterstützte Funktionen

- McAfee Virenschanner
- LDAP-Server für LDAP-Adressbuch
- IMAP/Webmail-Zugriff des admin-Benutzers auf Dateianhangs- und Virenquarantäne
- Löschen und Bearbeiten von Postfächern

3.1.3 Bugfix

3.1.3.1 Fehlerhaftes Routing bei IPsec-Tunneln mit SNAT

In seltenen Fällen ist es notwendig, die lokale Absender-Adresse per SNAT zu verändern, bevor eine Verbindung über einen IPsec-Tunnel geleitet wird. Manuell konfigurierte Routen erhielten in diesen Konstellationen Vorrang, so dass die eigentlich für IPsec bestimmten Verbindungen möglicherweise falsch geroutet wurden.

3.1.4 Funktionen aus Version 7.0 die in Version 7.1 für alle Systeme verfügbar sind

3.1.4.1 Neu

3.1.4.1.1 Bridging

Ethernet-, VLAN- und WLAN-Schnittstellen können in einer Bridge zusammengeschaltet werden. Für Verbindungen innerhalb der Bridge und für Verbindungen aus der Bridge heraus erfolgt dabei die Firewall-Konfiguration individuell je Port. Somit ist auch der Betrieb als transparente Firewall zwischen zwei Netzwerk-Segmenten möglich (z.B. zwischen LAN und Router). Für Verbindungen in eine Bridge hinein ist die Firewall-Konfiguration lediglich je Bridge, nicht aber je Port möglich.

3.1.4.1.2 Bündelung von Netzwerkkarten

Netzwerkkarten lassen sich nun Bündeln um eine redundante Verbindung mit Switches herzustellen oder den Durchsatz zu erhöhen.

3.1.4.1.3 URL-Filter Meldung beim Aufbrechen von SSL-Verbindungen

Beim Aufbrechen von SSL-Verbindungen im Web-Proxy wurde eine neue Option hinzugefügt, die die Darstellung von Sperr-Meldungen des URL-Filters betrifft. Ist eine Domain komplett gesperrt, hat der Proxy bisher schon den Verbindungsaufbau abgewiesen. Im Browser wurde daher nur eine allgemeine Fehlermeldung angezeigt, wonach der Proxy die Verbindung verweigert. Mit der neuen Option kann alternativ dazu der Verbindungsaufbau zunächst erlaubt werden, so dass dann die konkrete Sperr-Meldung des URL-Filters im Browser angezeigt wird.

3.1.4.1.4 Benutzerspezifische Meldung nach Anmeldung an Administrations-Oberfläche

In der Benutzerverwaltung kann bei Benutzern mit Zugriff auf die Administrations-Oberfläche (Gruppe "system-admin") eine Meldung hinterlegt werden, die jedesmal angezeigt wird, nachdem sich der Benutzer angemeldet hat.

3.1.4.1.5 Lesezugriff auf Administrationsoberfläche

Der "admin" kann jetzt Benutzern der Gruppe "system-admin" Leseberechtigung auf die wichtigsten Konfigurationsmenüs erteilen. So lässt sich beispielsweise ein Auditor-Zugang realisieren. Bisher konnte der "admin" anderen Benutzern nur den Vollzugriff auf einzelne Menüs erlauben.

3.1.4.1.6 URL-Filter Benutzergruppen aus Active-Directory

Der URL-Filter kann Benutzergruppen nun direkt aus dem Active-Directory auslesen. Voraussetzung ist ein Computer-Konto in der Windows-Domäne, wie es auch für die NTLM-Authentifizierung des Proxies erforderlich ist.

3.1.4.1.7 Zertifikate von Let's Encrypt

Ab sofort können Zertifikate automatisiert über das ACME-Protokoll aktualisiert werden, was die Nutzung von kostenlosen Let's Encrypt-Zertifikaten ermöglicht. Eine entsprechende Alternative steht im Menü "Schlüsselbund" beim Ausstellen neuer Zertifikate zur Verfügung. Die Authentifizierung erfolgt dabei über das Verfahren "http-01". Sie müssen dazu den Reverse-Proxy auf Port 80 aus dem Internet erreichbar machen, virtuelle Hosts für die gewünschten Domains anlegen und darin jeweils das vordefinierte Backend "ACME HTTP-Authorisierung" aktivieren.

3.1.4.1.8 Avira Makro-Erkennung im Web-Proxy

In Kombination mit dem Avira Virens Scanner lassen sich im Web-Proxy Content-Filter Office-Dokumente blockieren, wenn diese Makros oder Autostart-Makros enthalten.

3.1.4.1.9 Monitoring für SSH-TCP-Forwarding

Auf einem neuen Reiter im Menü "Monitoring > Netzwerk > Status" werden jetzt Verbindungen mit dem SSH-TCP-Forwarder angezeigt.

3.1.4.1.10 Protokollierung auf Syslog-Server

Der Inhalt der meisten Log-Dateien kann jetzt in Kopie auf einen Syslog-Server gesendet werden.

Testmöglichkeit

Überzeugen Sie sich zwei Wochen lang von unseren Produkten und Leistungen – ganz ohne Verpflichtung und völlig kostenfrei.

Kompetente Beratung

Oft ist die gewünschte Lösung einfacher und effizienter zu realisieren als erwartet. Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen. Gemeinsam finden wir den richtigen Weg.

Erreichbarkeit

Ihren persönlichen Ansprechpartner erreichen Sie ohne Umwege über seine direkte Durchwahl.

Vorabaustausch

Im Falle einer Störung senden wir Ihnen umgehend vorab ein vorinstalliertes und voll funktionstüchtiges Gerät zu.

Hotline

Bei allen technischen Fragen können Sie sich auf ein erfahrenes Support-Team verlassen.

XnetSolutions

Benzstraße 32, 71083 Herrenberg/Germany
Telefon +49 (0) 7032 955 96-0
Telefax +49 (0) 7032 955 96-25
info@xnetsolutions.de
www.xnetsolutions.de